

Módy aktualizace

Definují časové úseky, kdy je povoleno automatické provedení tzv. plné aktualizace tj. nahrání všech dat do kontrolérů a docházkových terminálů – např. změna u adresového bodu, že snímače budou přijímat pouze otisky a ne karty. Je dobré, aby tyto úkony probíhaly v období s minimálním vytížením např. kolem půlnoci. V průběhu dne probíhá pouze tzv. částečná aktualizace, která do zařízení přenáší údaje zejména o přístupech osob např. nově zadaná osoba nebo zákaz přístupu osobě se tak nahraje automaticky kdykoli (cca do 1 minuty od provedení změny).

Pozn.: Plnou aktualizaci je možné spustit kdykoli ručně v Monitoru správce zařízení vybráním konkrétních adresových bodů a stiskem tlačítka Aktualizovat.

Záložka Základní údaje

Detailové okno agendy Mód aktualizace slouží pro definování a editaci těchto módů.

Základní údaje

Název: Běžný

Poznámka: Denně mezi 2 - 4 hodinou.

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Út | Orange | Orange | White | White | White | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |
| St | Orange | Orange | White | White | White | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |
| Čt | Orange | Orange | White | White | White | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |
| Pá | Orange | Orange | White | White | White | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |
| So | Orange | Orange | White | White | White | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |
| Ne | Orange | Orange | White | White | White | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |
| Sv | Orange | Orange | White | White | White | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |
| S1 | Orange | Orange | White | White | White | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |
| S2 | Orange | Orange | White | White | White | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |
| S3 | Orange | Orange | White | White | White | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange | Orange |

Pá 12:30 - 12:45 Povoleno Zakázáno

Časové pole bílé znamená, že aktualizace adresových bodů není omezena, barevné pole představuje zákaz. Pro nastavení zákazu, klikněte na tlačítko Zakázáno a stisknutím levého tlačítka myši a současným pohybem po časovém poli označte časové rozmezí, na které chcete přístup zakázat (vlevo dole najdete přesnou informaci o čase, ve kterém se kurzorem právě nacházíte). V dolní části časového pole jsou svátky a další speciální dny. Stejným způsobem jako Zakázáno funguje tlačítko Povoleno (bílé).

Nově zadaný Mód aktualizace se objeví ve všech agendách, ze kterých je možno provést přiřazení módu aktualizace (v agendě [Komunikační linky](#) na záložce Základní údaje).

Základní údaje

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Správce zařízení: | Správce zařízení [výchozí] ▾ ... ✕ | Typ: | Zařízení na ETH ▾ |
| IP adresa: | 192.168.1.1 | Port: | 80 ▾ |
| COM: | ▾ | Rychlost: | ▾ |
| Částečná aktualizace: | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Mód aktualizace: | Běžný ▾ ... ✕ | Interval aktualizace: | 10 m ▾ Jednotky |
| IP adresa routeru: | | Port routeru: | 14001 ▾ |
| CBC: | <input type="checkbox"/> | Kontrola spojení: | 0 s ▾ Jednotky |
| Poznámka: | <input type="text"/> | | |

Obecná témata:

- [Všeobecné chování seznamu agendy](#)
- [Všeobecné chování detailových oken](#)
- [Ikony seznamu agend](#)
- [Ikony detailových oken](#)
- [Ikony přenosového editoru](#)